

FUAA10011

IP draadloze alarmcentrale set



Product highlights:

- Max. 11 draadloze melders op 3 zones en 3 extra bedieningseenheden
- Geschikt voor de beveiliging van woningen en kleinere objecten
- Push-notificatie op uw iPhone en iPad mogelijk
- Eenvoudige programmering en bediening via geïntegreerde webserver
- Actieve alarmverificatie door video-motion-detectie (in combinatie met PIR-netwerkcamera)
- E-mailbericht bij alarm
- Compatibel met IP-alarmmodule
- Alarmbeelden van de aangesloten PIR-netwerkcamera's worden in de centrale opgeslagen
- Interne inschakeling zorgt voor meer comfort en veiligheid

Your Partner:
E-Access Automatisering
Laan van Meerdervoort 304
2563AL Den Haag
+31 (70) 2500221
in@e-access.nl

FUAA10011

IP draadloze alarmcentrale set

De combinatie van alarm- en videotechniek. Voor het gebruik in woningen en kleinere objecten. De Secvest IP combineert alarmtechniek met briljante videotechniek en creëert zo een

innovatief op IP gebaseerd systeem, dat u op betrouwbare wijze waarschuwt voor inbraak, vuur en water – ook met Push Notification op mobiele eindapparaten. In een noodgeval neemt een aangesloten PIR-netwerkcamera het voorval op en maakt zo een alarmverificatie met haarscherpe beelden mogelijk. De centrale kan via browser of iPhone- resp. iPad-App bediend worden, zodat u geen directe toegang tot de Secvest IP draadloze alarmcentrale nodig hebt. Intern scherpstellen is ook mogelijk. De 10 LED's aan de centrale geven informatie over zijn status en de toestand van melders en bedieningselementen. Alarmmeldingen lopen compleet IP-gebaseerd. Bij een alarm krijgt u een e-mail – als u de PIR-netwerkcamera geïntegreerd hebt, zelfs met beeldbijlage. Als alternatief kan de centrale u in het geval van een alarm informeren door een IP-oproep naar uw mobiele eindapparaat, pc of vaste telefoon te sturen (via een gesproken mededeling). De optioneel verkrijgbare binnensirene signaleert het lokale alarm. Bovendien maakt de Secvest IP de toegang tot de opgeslagen alarmbeelden van de aangesloten PIR-netwerkcamera mogelijk. Met de optionele IP-alarmmodule kan de Secvest IP met twee 'IP-alarmzones' worden uitgebreid.

- Snelle waarschuwing door Voice-over-IP-oproep met spraakbericht bij een alarm

FUAA10011

IP draadloze alarmcentrale set

Technische gegevens		
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK	
Aantal virtuele IP-zones	3 (voor IP-alarmmodule of PIR-netwerkcamera's)	
Aantal draadloze zones	3 (max. 11 melders)	
Bandbreedte draadloos alarm	Smalle band	
Zendvermogen	10	
Codering	Ja	
DSL-bewaking	Ja	
Uitbreidbaar (draadloos)	Ja (met 8 melders met IP-alarmmodule)	
Netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, NTP, HTTP	
Ondersteunde browsers	Safari 5, Mozilla Firefox 5, Google Chrome, Internet Explorer 9	
Frequentie	868,66	MHz
Min. bedrijfstemperatuur	0	°C
Max. bedrijfstemperatuur	55	°C
Uitgangen	1xrelais, 4 transistors	
Voeding	Extern	
Duplex-antennetechnologie	Ja	
Videoverificatie	optioneel met PIR-netwerkcamera	
Actieve inbraakbeveiliging	Met mechatronische componenten (bewaking van inbraakpogingen alleen in actieve toestand)	
Max. noodstroomlooptijd	5	h
Max. bereik zenden (gebouw)	30	m
Max. bereik ontvangen (gebouw)	30	m
Netwerkaansluiting	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T	
Alarmering	E-Mail, VOIP (vaste telefonie, mobiele telefonie, VoIP-client) en push-notificatie	
Beschermingsklasse IP	34	
Opgenomen vermogen	13,8	
Max. luchtvochtigheid	75	%
Taal verpakking	DE, UK, FR, NL, DK	
Lengte	45	mm
Energieverbruik	1200	mA
Brutogewicht	2.56	kg
Taal handleiding	12V, 1,2Ah	
Voedingsspanning DC	13.8	V
Breedte	193	mm
Hoogte	233	mm
Nettogewicht	0.76	kg
Max. bereik ontvangen (open terrein)	100	m
Materiaal van de behuizing	ABS	
Spanningsbewaking	Ja	
Montagelocatie	Aan optimaal draadloos vermogen aangepaste omgevingsvoorwaarden	
Milieuklasse	II	
Max. bereik zenden (open terrein)	100	m
Sabotagebeveiliging	Ja	
Modulatie	FM	
Batterijtype	12V, 1,2Ah	
Schakeluitgangen	7	
Communicatie/alarmering	e-mail	
Onderhoud op afstand	Ja	
Programmering	Via geïntegreerde webserver	
Aantal bedieningselementen	3	
Noodstroomvoorziening	Ja	
Deelgebieden/bewakingsgebieden	1	
Toegangsbeveiliging	Gebruikersnaam, wachtwoord	
Bediening	Lokaal: via Secvest Key, draadloze afstandsbediening, draadloos extra deurslot/op afstand: online via webinterface, iPhone/iPad App	
Aantal afstandsbedieningen	3	
Aantal gebruikers	2	
Logboek	500	
Zekering	Tegen verpolding beveiligd	
Ingebouwde sirene	Nee	
Display	Status-LED's	

Your Partner:
E-Access Automatisering
 Laan van Meerdervoort 304
 2563AL Den Haag
 +31 (70) 2500221
 in@e-access.nl